

### Для телефонів моделей Motorola V177; V235; V360; L2; L6; L7

Прежде чем начать общение со своими друзьями при помощи услуги «Нажимай и Говори», Вам необходимо ввести их в список контактов услуги. Как только Вы внесете несколько контактов, Вы сможете создавать группы, чтобы общаться одновременно с несколькими абонентами.

#### Как создать контакт для услуги «Нажимай и Говори»

1. Нажмите и отпустите кнопку РТТ.
2. Выберите меню **«Контакты РТТ»**.
3. Выберите **«Добавить новый контакт»**, укажите имя абонента и номер его мобильного телефона в формате 38 063 XXX XX XX.
4. Выберите **«Готово»**.

Ваш новый контакт будет добавлен в список **«Контакты РТТ»**.

#### Как создать группу контактов для услуги «Нажимай и Говори»

1. Нажмите и отпустите кнопку РТТ.
2. Выберите **«Меню РТТ»**, **«РТТ Группы»**.
3. Выберите **«Добавить новую группу»**, нажмите **«Изменить»** и введите имя для новой группы, затем нажмите **«ОК»**.
4. Перейдите к пункту **«Участники»** и выберите **«Изменить»**. На дисплее Вы увидите Ваш список контактов.
5. Просмотрите список, выделите имя, которое Вы хотите добавить, и нажмите кнопку выбора.
6. Слева от имени участника появится отметка.
7. Отметив все имена, которые Вы хотите добавить в группу, выберите **«Готово»**.
8. Выберите **«Готово»**, чтобы завершить создание группы.

Ваша новая группа будет добавлена в список **«РТТ группы»**.

#### Как позвонить Вашим друзьям или коллегам при помощи услуги «Нажимай и Говори»

##### Как позвонить контакту

1. Нажмите и отпустите кнопку РТТ.
2. На экране Вашего мобильного телефона появится Ваш список контактов для услуги «Нажимай и Говори».
3. При помощи кнопок с изображением стрелочек или кнопок регулятора громкости на Вашем мобильном телефоне просмотрите свой список контактов и выделите имя абонента, с которым Вы хотели бы поговорить.
4. Нажмите кнопку РТТ и удерживайте ее, чтобы установить мгновенное соединение с выбранным абонентом.
5. Как только соединение будет установлено, Ваш мобильный телефон подаст тональный сигнал.
6. Продолжая удерживать кнопку РТТ, начните говорить.
7. Закончив говорить, отпустите кнопку РТТ.
8. Затем Вы можете подождать ответ или нажать кнопку РТТ, чтобы вновь начать говорить.

##### Как позвонить всем участникам группы

После того, как Вы создали свои группы (см. «Как создать группу для услуги «Нажимай и Говори»), Вы можете общаться со всеми участниками группы одновременно:

1. Нажмите и отпустите кнопку РТТ.
2. Выберите **«Меню РТТ»**, затем **«РТТ Группы»**.
3. При помощи кнопок с изображением стрелочек или кнопок регулятора громкости на Вашем мобильном телефоне выделите группу, которой Вы хотите позвонить.
4. Затем повторите шаги от 4 до 8, описанные выше.

#### Как принять вызов при помощи услуги «Нажимай и Говори»

Входящие вызовы могут быть приняты автоматически или вручную. Когда кто-нибудь захочет поговорить с Вами при помощи услуги «Нажимай и Говори», Вы услышите тональный сигнал, а затем голос вызывающего абонента. Чтобы принять вызов, нажмите кнопку РТТ и, удерживая ее, начните говорить. Если Вы или абонент, который инициировал вызов при помощи услуги «Нажимай и Говори», не говорите в течение 20 секунд, то сеанс связи завершается. Если для принятия вызовов выбран способ **«Вручную»**, то никто не сможет поговорить с Вами, пока Вы не примете вызов вручную (читайте о том, как установить способ принятия вызовов **«Вручную»** в разделе «Как проверить и/или изменить настройки услуги «Нажимай и Говори»»). Если Вы не желаете принимать вызов, то можете проигнорировать его или нажать кнопку **«Игнорировать»**, расположенную в левой нижней части дисплея Вашего мобильного телефона.

#### Как отправить оповещение контакту

Если Вы не уверены в том, что вызываемому абоненту удобно принять Ваш вызов, Вы можете отправить ему оповещение. Выбранный абонент услышит сигнал своего мобильного телефона и сможет начать разговор, нажав кнопку РТТ. Если вызываемый абонент не отвечает, то вызов будет завершен.

1. Нажмите и отпустите кнопку РТТ.
2. Войдите в **«Контакты РТТ»**.
3. Выделите любой из активных контактов (который находится в режиме «он-лайн») и выберите **«Оповещение»**.
4. Начните разговор с получателем оповещения, который принял запрос. Вы не сможете начать разговор с получателем оповещения, который отклонил запрос.

#### Как изменить свой статус подключения к услуге

Ваш статус подключения к услуге «Нажимай и Говори» Вы можете изменить на неактивный, для того чтобы Вас не беспокоили, или оставить услугу «Нажимай и Говори» активной, чтобы всегда быть доступным для вызовов других абонентов.

Чтобы изменить Ваш статус подключения к услуге:

1. Выберите «Параметры» в главном меню телефона.
2. Перейдите к пункту «Установки РТТ», затем нажмите «Выбор».
3. Выберите «РТТ Услуга» и установите «Вкл.» или «Выкл.».

#### Как узнать, кто доступен для приема вызова при помощи услуги «Нажимай и Говори»

Для того чтобы просмотреть статус подключения к услуге Ваших контактов:

1. Нажмите и отпустите кнопку РТТ.
2. Войдите в **«Контакты РТТ»** из **«Меню РТТ»**.

3. Контакты, рядом с именами которых отображена иконка 📞, активны.
4. Контакты, рядом с именами которых отображена иконка 📞, неактивны.

Для того чтобы просмотреть статус подключения к услуге участников групп:

1. Нажмите и отпустите кнопку РТТ.
2. Войдите в «РТТ Группы» из «Меню РТТ».
3. Один или несколько участников групп, рядом с названиями которых отображена иконка 📞, активны.
4. Участники групп, рядом с названиями которых отображена иконка 📞, неактивны.

#### Как управлять контактами и группами

Как управлять контактами

Когда Вы выбираете имя контакта из списка «Контакты РТТ» и нажимаете кнопку «Меню» в Вашем телефоне, на дисплее отображается следующий набор функциональных возможностей:

- **Вид**  
Отображается текущий статус контакта (активный/неактивный) и его личная информация.
- **Включить/выключить оповещение**  
Вы можете включать или выключать оповещение только для тех контактов, которые на данный момент неактивны. Если Вы включите оповещение для выделенного неактивного контакта, то Вы услышите два звуковых сигнала, когда контакт станет активным.
- **Добавить контакт**  
Здесь Вы можете создать новый контакт (см. «Как создать контакт для услуги «Нажимай и Говори»).
- **Редактировать**  
Данная функция позволяет изменять имя контакта или блокировать входящие вызовы РТТ. Вы можете установить «Режим блокировки», выбрав «Вкл.» или «Выкл.». Если «Режим блокировки» установлен на «Вкл.», то выделенный контакт будет заблокирован и не сможет звонить Вам при помощи услуги «Нажимай и Говори». Если «Режим блокировки» установлен на «Выкл.» для контакта, который был ранее заблокирован, то блокировка отключается, и данный контакт может продолжить звонить Вам.
- **Удалить**  
Данная функция позволяет удалить выделенный контакт.
- **Обновить список**  
Вы можете использовать данную функцию для обновления статуса подключения Ваших «Контактов РТТ». Список будет обновлен.
- **Часто используемый**  
Данная функция сортирует «Контакты РТТ» по частоте их использования для вызова абонентов.
- **Быстрая группа**  
Если Вы хотите позвонить одновременно нескольким абонентам, которые не входят в одну группу, то эта функция позволяет выбрать вызываемые контакты из «Контактов РТТ» и создать группу быстрого вызова.
- **Переход к группам**  
Здесь Вы можете перейти к списку «РТТ Группы».

## Как управлять группами

Когда Вы выбираете название из списка **«РТТ Группы»** и нажимаете кнопку **«Меню»**, на дисплее отображается следующий набор функциональных возможностей:

- **Вид**  
Отображается текущий статус группы (активный/неактивный).
- **Включить/выключить оповещение**  
Вы можете включать или выключать оповещение только для тех групп, которые на данный момент неактивны. Если Вы включите оповещение для выделенной неактивной группы, то Вы услышите два звуковых сигнала, когда группа станет активной.
- **Добавить новую группу**  
Здесь Вы можете создать группу (см. «Как создать группу для услуги «Нажимай и Говори»).
- **Удалить**  
Данная функция позволяет удалить выделенную группу.
- **Обновить список**  
Вы можете использовать данную функцию для обновления статуса подключения Ваших **«РТТ Групп»**. Список будет обновлен.
- **Часто используемый**  
Данная функция сортирует **«РТТ Группы»** по частоте их использования для вызова абонентов.
- **Переход к контактам**  
Здесь Вы можете перейти к списку **«Контакты РТТ»**.

## Как проверить/изменить настройки услуги «Нажимай и Говори»

Вы можете установить личные настройки услуги «Нажимай и Говори» для того, чтобы сделать пользование услугой более удобным для Вас. Для изменения настроек услуги «Нажимай и Говори»:

1. Нажмите и отпустите кнопку РТТ.
2. Выберите **«Настройка РТТ»** в **«Меню РТТ»**.
3. Выберите **«Личные настройки»**. На дисплее появится набор следующих функциональных возможностей:
  - **Открыть на:**  
Выберите один из вариантов: **«Последний вызываемый контакт»**, **«Контакты»**, **«Меню РТТ»**. После нажатия кнопки РТТ на дисплее отображается меню, соответствующее Вашему выбору.
  - **Сортировать по:**  
Позволяет вам выбрать метод сортировки **«Контактов РТТ»** и **«РТТ Групп»**:  
**«Имя»** – по именам выделенных контактов, **«Статус»** – по статусу подключения (активный/неактивный), **«Частота»** – по частоте вызываемых контактов или групп.
  - **Режим моего ответа**  
Входящие вызовы услуги «Нажимай и Говори» могут быть приняты вручную (опция **«Вручную»**) или автоматически (опция **«Автоввод»**). При выборе режима **«Вручную»** никто не сможет с Вами поговорить, пока Вы не примете вызов. Вы также можете выбрать режим **«Не беспокоить»**, при котором никто не сможет позвонить Вам или послать оповещение.
  - **Громкость сигнала**

Позволяет изменить уровень громкости тонального сигнала, который Вы слышите после нажатия кнопки РТТ и до начала разговора.

- **РТТ громкая связь**

Вы можете установить «Вкл.» или «Выкл.» для того, чтобы принимать вызовы, используя динамик или наушник.

- **Тон он-лайн оповещения**

Данный параметр позволяет включить или отключить тональный сигнал оповещения, который Вы слышите при изменении статуса контакта или группы с неактивного на активный.